



## HUAWEI B535

**Guida ufficiale:** <https://consumer.huawei.com/it/support/smart-home/4g-plus-router/>

**INDIRIZZO IP:** 192.168.8.1 (da interfaccia web)

**PASSWORD:** Admin1234

**PASSWORD WIFI:** Nome del router (OGILink-xxxx)

Per accedere all'interfaccia web del router, aprire una pagina browser, digitare l'indirizzo nella barra di ricerca e inserire le credenziali fornite.

**1- PIN:** Cliccare su *"Avanzate"* -> *"Sistema"* -> *"Gestione codice PIN"* e inserire i dati da impostare.



Wi-Fi ▲

Aggiornamenti

Router ▲

Sicurezza ▲

**Sistema** ▼

Informazioni dispositivo

Riavvia

Ripristina

Controllo con un solo clic

Diagnosi

Modifica password

**Gestione Codice PIN**

Impostazioni orario

Impostazioni sistema

Gestione Codice PIN

Gestione Codice PIN 

**2- APN:** Cliccare su “Impostazioni di rete” -> “Rete mobile” -> “Connessione internet” e inserire i dati da impostare.


**Rete mobile** ▾Connessione Internet

Ricerca rete mobile

## Ethernet ▲

**Connessione Internet**

Il nome del punto di accesso (APN) è il nome per le impostazioni che il dispositivo legge per configurare una connessione al gateway tra la rete cellulare dell'operatore e Internet pubblica. Nella maggior parte dei casi, il dispositivo è dotato già di queste impostazioni nei file di sistema e può riempire automaticamente le informazioni APN quando si connette. Se l'APN non può connettersi automaticamente a Internet, è possibile modificare l'APN manualmente.

Dati mobili Roaming dati Auto-selezione di rete   
La funzione verrà disattivata alla modifica della configurazione del profilo.Elenco APN Vodafone IT(predefinito)  
web.omnitel.it

**3- WIFI & PASSWORD:** Cliccare su “Impostazioni Wi-Fi” -> “Impostazioni Wi-Fi di base” e modificare i campi SSID e Password Wi-Fi.

### Impostazioni Wi-Fi di base

#### Wi-Fi guest

### Impostazioni Wi-Fi di base

5 GHz preferita



I segnali a 2,4 GHz e 5 GHz vengono combinati e visualizzati come un unico segnale. La rete a 5 GHz più veloce è preferita quando l'intensità del segnale è uguale. Disattivare questo interruttore per utilizzare le reti separatamente.

Wi-Fi



Nome Wi-Fi (SSID)

HUAWEI-B535-65E5

Modalità sicurezza

WPA2-PSK ▾

Password Wi-Fi

.....



Salva

**4- DHCP & VPN:** Cliccare su “Avanzate” -> “Router” per abilitare/disabilitare DHCP con il relativo tempo di lease e range di indirizzi, cliccare poi su “VPN” per configurare una VPN (ad esempio L2TP per ip statico).

The screenshot shows the Huawei mobile app interface. At the top, there is a navigation bar with the Huawei logo and the word "HUAWEI" on the left, and "Lingua" followed by icons for chat, home, share, and search on the right. Below this is a secondary navigation bar with icons and labels for "Home", "Impostazione di rete", "Impostazioni Wi-Fi", "Dispositivi", "Strumenti", and "Avanzate". The "Avanzate" option is selected and highlighted with a red underline. On the left side, there is a vertical menu with options: "Wi-Fi", "Aggiornamenti", "Router" (highlighted with a red underline), "DHCP" (highlighted with a red underline), "DDNS", "Modalità Bridge", "VPN" (highlighted with a red underline), "Sicurezza", and "Sistema". The main content area displays the "DHCP" settings. It includes fields for "Indirizzo IP LAN" (192.168.8.1), "Server DHCP" (a toggle switch that is turned on), "Intervallo IP DHCP" (192.168.8.100 - 8.200), and "Durata lease DHCP" (1 giorno). A "Salva" button is located below these settings. At the bottom, there is a section titled "Elenco di associazioni degli indirizzi IP e MAC" with a plus icon to add entries. Below this title is a table with the following columns: "Numero di serie", "Indirizzo IP", "Nome dispositivo", "Indirizzo MAC", and "Opzioni". The table is currently empty.



## 5- FIREWALL: Cliccare su “Avanzate” -> “Sicurezza” -> “Interruttore Firewall” per impostare una DMZ.

The screenshot displays the Huawei router's web management interface. At the top, the Huawei logo is on the left, and the language selection 'Lingua' with a dropdown arrow is on the right. Below this is a blue navigation bar with icons and labels for 'Home', 'Impostazione di rete', 'Impostazioni Wi-Fi', 'Dispositivi', 'Strumenti', and 'Avanzate'. The 'Avanzate' menu item is highlighted with a red underline. On the left side, a sidebar menu lists various settings: 'Wi-Fi', 'Aggiornamenti', 'Router', 'Sicurezza' (highlighted with a red underline), 'Interruttore Firewall' (highlighted with a red underline), 'Filtro MAC', 'Filtro IP', 'Server virtuale', 'Applicazioni speciali', 'Impostazioni DMZ' (highlighted with a red underline), 'Impostazioni ALG SIP', 'Impostazioni UPnP', 'Impostazioni NAT', and 'Filtro nomi di dominio'. The main content area is titled 'Interruttore Firewall' and contains the instruction 'Attiva o disattiva il firewall e i suoi filtri.' Below this, there are five checked checkboxes: 'Attiva Firewall (interruttore principale del firewall)', 'Attiva filtro indirizzo IP', 'Disattiva ping porta WAN', 'Abilita filtro nomi di dominio', and 'Attiva filtro MAC'. At the bottom right of the settings area, there is a 'Salva' button.



**6- PASSWORD ADMIN:** Cliccare su “Avanzate” -> “Sistema” -> “Modifica Password” per cambiare la password di amministratore.



- Wi-Fi ▲
- Aggiornamenti
- Router ▲
- Sicurezza ▲
- Sistema ▼**
- Informazioni dispositivo
- Riavvia
- Ripristina
- Controllo con un solo clic
- Diagnosi
- Modifica password**
- Gestione Codice PIN
- Impostazioni orario
- Impostazioni sistema

### Modifica password

Il cambio frequente della password di accesso impedisce modifiche non autorizzate.

Password Attuale

Nuova Password

Lettere + numeri consigliati

[Regole](#)

Conferma Password

Salva